

## Equipo de Radio Portatil NX-220K



Digital, FM y Mezclado, 5 Watts, VHF 136-174 MHz, 64 canales, sin teclado DTMF y sin pantalla

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

### Description

[Especificaciones:](#)

#### Características Generales

- Versión sin pantalla y con pantalla de 8 caracteres.
- Iconos de funciones y estatus en pantalla.
- Tonos de alerta programables.
- Scan sencillo/multizona y con doble prioridad.

#### Digital/General

- NXDN interfaz digital.
- Vocoder AMBE+2.
- Canales de 6.25 y 12.5 kHz.
- Programación vía aire OTAP (Requiere KPG 150D).
- Llamada de búsqueda.
- Llamada de emergencia.
- Hombre caliente (Opcional).
- Trabajador solitario.
- Encriptación NXDN 32,767 códigos diferentes.
- Desactivación de radio vía aire (Desde el software de despacho).
- Reportes GPS con PTT-ID y emergencia.
- Reporte GPS con mensajes de estatus.
- Envío de alias al aire.

#### Modo Digital-Convencional

- 63 Números de acceso de radio a repetidor (RAN).

- Operación en modo mixto de FM Analógico/ Digital.

#### Modo Digital-Troncal

- ID de monitor prioritario 1 y 2.

- Entrada tardía "Late entry".

- Llamada general "Broadcast".

- Capacidad de 30 canales por sitio.

- Operación en modo mixto de FM Analógico/ Troncal Digital.

- Compatible con sistemas multisito.

- Reagrupamiento dinámico.

#### Modo FM Analógico

- Canales de 25 y 12.5 kHz.

- Fleetsync III.

- Codificación y decodificación DTMF.

- Compensación de Audio.

- Encriptación por inversión de voz de alto nivel.

- Puerto Plug-in para tarjeta ANI o encriptación.

#### FM Modo Troncal LTR

- Características KENWOOD LTR.

#### Fleetsync III (Sólo FM, analógico)

- PTT-ID digital ANI.

- Llamada selectiva.

- Mensajes de estatus.

- Llamada de emergencia.

- Hombre caído (Opcional).

- Trabajador solitario.

- Mensajes de estatus encendido / apagado.